

دفترچه ردیاب مدل GM3000



ابتدا ردیاب را توسط شارژر مخصوص، به مدت ۲۴ ساعت تمام شارژ کنید. دقت کنید اگر پس از ۲۴ ساعت چراغ قرمز روی دستگاه خاموش نشده است، دوباره آن را به شارژر متصل کنید. سپس یک سیم کارت ایرانسل دارای اعتبار کافی درون آن قرار دهید (مطابق شکل زیر) و سپس دکمه ON-OFF آن را روشن کنید.



به جهت سیم کارت درون عکس خوب دقت کنید. بریدگی (زایده) سیم کارت باید رو به داخل دستگاه و جهت بخش فلزی سیم کارت رو به پایین باشد.

حال چراغ های دستگاه شروع به روشن شدن و چشمک زدن می کنند. اکنون باید به مدت حداقل ۵ دقیقه در فضای آزاد حرکت کنید. توجه داشته باشید ممکن است چراغ های دستگاه پس از مدتی خاموش شوند ولی همچنان دستگاه روشن و فعال می باشد.

برای دیدن تمامی مسیرهای طی شده وارد سایت ایمن ردیاب ، پنل ردیابی ، پنل ردیابی انگلیسی (نظامی) شده و نام کاربری و رمز عبور درون کارت ردیابی را وارد کنید. دقت کنید ردیاب نظامی فقط با پنل انگلیسی قابل استفاده می باشد.

حال می توانید مکان کنونی خودروی خود را روی نقشه ببینید. جهت مشاهده مسیرهای طی شده از گزینه **PLAY BACK** استفاده کنید و با توجه به تقویم زمان ابتدا و انتهای مسیر را مشخص کنید.

اکنون می توانید با کمک آهنربای قدرتمند دستگاه آن را به خودروی خود چسبانده و آن را ردیابی کنید.

حال برای پیدا کردن مکان ردیاب به سیم کارت آن پیامک **WHERE** را با حروف بزرگ انگلیسی ارسال کنید. ردیاب پس از چند ثانیه یک پیامک جواب حاوی لینک گوگل برای شما ارسال می کند. روی لینک کلیک کرده و آن را باز کنید تا مکان ردیاب را روی نقشه گوشی ببینید.

❖ دقت کنید استفاده از دستور **WHERE** شارژ دستگاه را به شدت کاهش می دهد. پس برای ردیابی طولانی مدت حتماً فقط و فقط از پنل ردیابی ایران رهیاب بر روی گوشی یا کامپیوتر خود استفاده کنید.